

RS4000 一维指环式扫描器

面向 Zebra 新一代 WT6000 移动数据终端的强大免持式一维扫描功能

无论工作人员的日常工作是将产品移到仓库或零售店，还是将包裹移到配送中心和运送车进行送货，每次他们都需要放下商品来确认纸质工作订单，或提握手持设备来扫描条码，这大大降低了工作效率。但如果让使用 Zebra WT6000 佩戴式移动数据终端的工作人员在手指上佩戴轻巧的 RS4000 一维指环式扫描器，工作人员就可以解放双手和眼睛，在搬运时专注于手中的商品。成效如何？提高了工作人员的工作效率。轻轻一按 RS4000 触发器即可确认任务的准确性，同时提供实时库存可视性，便于减少缺货情况。



为您的工作人员提供免持扫描功能

指环式扫描器设计可使操作员腾出双手搬运包装和其他材料，从而提升生产力和操作效率。

通过宽工作范围提高工作效率

Zebra 专属技术自适应扫描技术可使工作人员采集从近距离到 15 ft./4.5 m 范围内的条码。

两种扫描模式

工作人员可以按下触发器按钮来扫描单个条形码，也可按住触发器按钮来连续扫描条形码。

在各种条件下采集各种条形码

凭借 Zebra 的先进扫描算法，工作人员每次都可以一次性成功采集刮擦、脏污、损坏和打印质量差的条形码。

终身保修的 Zebra 专属技术液态聚合体扫描元件

消除摩擦和磨损，尽可能增加正常运行时间和工作人员工作效率，同时降低总体拥有成本。

醒目的扫描线

醒目的扫描线确保轻松瞄准，以便一次就能成功采集各种照明条件下的条码。超大 LED 灯使用户可以轻松确认扫描是否成功完成。

锌压铸扫描引擎机身、单板结构、扫描引擎隔离

为扫描引擎提供出色的撞击保护，设备跌落时提升运行可靠性。

将 RS4000 佩戴在工作人员的手指上，
以提高运营生产率和准确性。

如需了解有关 RS4000 一维指环式扫描器的更多信息，请访问 www.zebra.com/rs4000
也可访问我们的全球联系目录 www.zebra.com/contact

线缆耐磨珠

保护线缆更易磨损的区域,帮助保持 RS4000 指环式扫描器外观常新。

支持缩减码 (RSS)

多种扫描功能面向未来需求,为您的投资提供更多保障。

方便的旋转功能

工作人员可以轻松地将 RS4000 从右手操作切换为左手操作。

单独的手指带

每名工作人员使用自己专用的手指带,易于更换,更加卫生并可防止细菌传播。

可满足整班次工作需求的电量

RS4000 只耗用移动数据终端很少的电量,充电一次即可供整个班次使用。

规格

物理和环境参数

尺寸	1.9 in. 长 x 1.4 in. 宽 x 1.9 in. 高 4.8 cm 长 x 3.6 cm 宽 x 4.8 cm 高
重量	2.0 oz./56.7 g
电流	普通 92 mA/上限 121 mA (开一个 LED)
待机电流	普通 12 μ A/上限 60 μ A
备用电池	可充电 UPS 电池, 可在断电期间运行; 内置可充电电池, 支持多月实时时钟备份
电压	3.1 VDC 到 3.6 VDC

性能参数

光源	650nm 激光 1.7 mW 峰值功率
扫描速率	下限 92, 普通 104, 上限 116 次扫描/秒 (双向)
偏移 ¹	正常角度 $\pm 40^\circ$
旋转 ²	垂直 $\pm 35^\circ$
倾斜 ³	正常角度 $\pm 65^\circ$

用户环境

工作温度	-22 °F 到 122 °F/-30 °C 到 50 °C
存储温度	-25° 到 160° F/-40° 到 70° C
湿度	5% 到 95%, 无冷凝
环境光抗扰度	可在室内正常人造照明条件下和室外自然光照 (直射阳光) 条件下使用。荧光灯、白炽灯、汞蒸汽灯、钠蒸汽灯、LED: 450 英尺烛光 (4,844 Lux) 日光: 10,000 英尺烛光 (107,640 Lux) 注意: 交流波纹较严重的 LED 照明会影响扫描性能
环境密封级别	IP54

脚注

1 - 左右摆动 (偏移): 通过从左到右或从右到左转动手腕进行控制

2 - 旋转 (倾斜): 通过顺时针或逆时针旋转手腕来控制

3 - 倾斜: 通过放下或抬起手腕来控制

产品规格表

RS4000 一维指环式扫描器

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是欧洲用户, 请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海
上海市静安区石门一路 288 号
3F 北太古汇零售运营中心二楼
2424 室 24247-2412 室 2424640
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8593

北京
北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5852 3000
传真: +86 10 5826 7426

广州
广州市林和西路 9 号
耀华广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7788
传真: +86 20 3810 7788

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8533 7630
传真: +86 28 8556 6682

南京
南京市鼓楼区江中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
B 座 971 室 210008
电话: +86 25 6610 2619
传真: +86 25 6610 2619

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
3812 室 430027
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳
广东省深圳市福田中心
区路—海航大厦
第一座 1703 室 518048
电话: +86 755 3305 2011
传真: +86 755 3851 3050

香港
香港九龙尖沙咀
弥敦道 30 号
新世界中心 2 座 611 室
电话: +852 2522 2271
传真: +852 2157 0333

台北
台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 15 楼
110
电话: +886 2 87508300
传真: +886 2 87209388

保留所有权利。Zebra 和其标志性的 Zebra 斑马头像是 ZTC 的注册商标, 已在全球多个国家/地区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2021 ZTC 和/或其关联机构。